




# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 606 DHS-GT ES

Artikel-Nr.: **112308**



#### Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max.Leistung 3~ [kVA/kW]	8,3/6,6
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	4.9/4.4
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	7.0/5.6
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	3.5/3.2
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	10,1
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8/0,9
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

#### Motor

Motortyp	HONDA GX390 / 11 HP
Bauart	1-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	389
Leistung bei 3000 U/min	6,4
CO <sub>2</sub> - Emissionen [g / kWh]	743
CO <sub>2</sub> Testverfahren	k.A
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	30
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	2,1
Laufzeit bei 75% Last [h]	14,3
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	97
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	72
Gewicht ca. [kg]	86
Maße L x B x H [mm]	800 x 538 x 576
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

„Diese CO<sub>2</sub>-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 606 DHS-GT ES

Artikel-Nr.: 112308



**Power Generators**

**Ausstattungsmerkmale**

Ölmangel-Absschaltautomatik  
Generator-Überlastungsschutz  
HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren  
Großtank für lange Laufzeiten  
Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

**Mögliche Einsatzbereiche**

	400V	230V
Elektronische Verbraucher bis	5500W	3100W
Elektrowerkzeuge bis	3700W	2100W
Gartengeräte bis	2800W	1600W
Inverter-Schweißgeräte bis $\varnothing$	3,25mm	

**Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**

	Bestell-Nr.
FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset	162 009

**Zubehör**

	Bestell-Nr.
Radsatz	<b>161 000</b>
Wartungssatz	<b>164 029</b>

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

